

Aqara

CAPTEUR DE MOUVEMENT P1

Capteur de mouvement avec Zigbee 3.0, batterie CR2450 et détection de lumière ambiante

RÉF : AQ-MS-S02

EAN : 6970504215979

EXISTE EN : BLANC

DESCRIPTION :

Le capteur de mouvement P1 détecte les mouvements corporels et l'état de la lumière ambiante. Si des personnes se déplacent ou si l'état de la lumière ambiante change dans les zones de détection, le capteur enverra une notification à l'application Aqara Home via le Hub Aqara Zigbee 3.0 connecté ou se liera à d'autres appareils.

POINTS FORTS :

Temps de détection configurable : Le délai de détection peut être facilement configuré sans modification matérielle. Choisissez un délai de 1 à 200 secondes et confirmez en appuyant sur le bouton du dispositif. Plus de blocages d'une minute ! (Notez que la réduction du délai réduit l'autonomie de la batterie)

Autonomie de 5 ans de batterie* : Grâce aux technologies d'économie d'énergie et aux batteries améliorées, le capteur de mouvement P1 atteint une autonomie record de 5 ans, même dans des températures très basses ou avec des délais de détection rapides.

Compatibilité totale : Compatible avec les écosystèmes domotiques les plus populaires, comme HomeKit, Alexa, IFTTT et plus encore. La prise en charge de Matter sera disponible via une mise à jour OTA des hubs Aqara après la sortie officielle de la spécification.

Champ de vision de 170° : Un champ de vision extra large de 170° sur 2 mètres et 150° sur 7 mètres. Grâce à son support rotatif à 360°, l'angle de vue peut être ajusté pour détecter le mouvement uniquement dans les zones souhaitées (ex. : lit ou évier).

Sensibilité réglable (Distance) : Le capteur offre trois modes de sensibilité (élevée, moyenne et basse) pour ajuster la distance à laquelle il détecte le mouvement, ce qui aide à réduire les fausses alertes et permet une installation flexible.

Capteur de lumière intégré : Le capteur de lumière intégré permet de contrôler les lumières de manière plus précise, par exemple en allumant les lumières uniquement lorsqu'il fait sombre et qu'un mouvement est détecté, pour économiser de l'énergie et prolonger la durée de vie des ampoules.

Automatisation domotique intelligente : Le capteur de mouvement est idéal pour automatiser vos tâches quotidiennes : configurez les conditions et actions dans l'application, et des tâches comme allumer les lumières, ouvrir les rideaux ou contrôler la télévision seront automatisées.

Alerte locale et à distance : Avec le système d'alerte Aqara, le capteur de mouvement P1 devient un dispositif de sécurité fiable : mode away dans l'app, surveillance constante, alarmes sonores et lumineuses locales et notifications cloud en cas de détection de mouvement. Utilisez-le aussi avec HomeKit ou d'autres systèmes compatibles.

Protocole Zigbee 3.0 : Profitez de la technologie domotique la plus rapide, la plus stable et la plus économe en énergie, avec une meilleure stabilité, compatibilité et plus de fonctionnalités.

Préparation pour l'avenir via OTA : Le capteur prend en charge les mises à jour OTA, vous permettant d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et corrections après la sortie du produit.

* Une autonomie de 5 ans peut être obtenue si la fonction d'indication LED est désactivée et avec un délai de détection d'au moins 30 secondes.

** Un hub et des contrôleurs Aqara Zigbee 3.0 sont nécessaires pour cette fonctionnalité.

CARACTÉRISTIQUES :

Capteur de mouvement P1

Batterie : CR2450

Protocoles sans fil : Zigbee 3.0

Dimensions : 33.1×33.1×41.6 mm

Température de fonctionnement : -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)

Humidité de fonctionnement : 0 ~ 95%RH, sans condensation

Fréquence de fonctionnement Zigbee : 2405-2480 MHz

Puissance de sortie maximale Zigbee = 13 dBm

Contenu du pack : Capteur de mouvement P1 × 1, Support × 1, Autocollant × 1, Manuel utilisateur × 1