



INTERRUPTEUR À DISTANCE SANS FIL H1 (DOUBLE BOUTON) GRIS

Interrupteur double sans fil

RÉF : AQ-WRS-R02-G

EAN : 6975833357239

EXISTE EN : GRIS

DESCRIPTION :

L'interrupteur double sans fil H1 d'Aqara fonctionne d'une simple pression en mode clic rapide et offre 7 fonctions en mode multifonction. Il peut être placé ou fixé n'importe où à l'intérieur. Il fonctionne également avec le hub Aqara et d'autres appareils intelligents Aqara pour mettre en œuvre une variété de scénarios intelligents.

POINTS FORTS :

- **Protocole Zigbee 3.0*** : profitez des avantages de la technologie domotique intelligente la plus rapide, la plus stable et la plus économe en énergie. Meilleure stabilité et compatibilité (protocole plus standardisé), assistance plus longue et plus de fonctionnalités.
- **Automatisation (via Aqara Home et Apple HomeKit)** : l'interrupteur peut exécuter des automatismes, basculer entre différents scénarios intelligents et modifier ses actions selon l'heure de la journée ou d'autres conditions. Aqara Home et Apple HomeKit sont tous deux pris en charge.
- **Grande autonomie** : durée de vie de la batterie de cinq ans.
- **Mode clic haute vitesse** : dans ce mode, les fonctions de double appui et d'appui long ne sont pas prises en charge, mais la latence est réduite à 50 ms.
- **7 actions configurables** : Simple clic sur bouton gauche ou droit, double clic sur bouton gauche ou droit, appui long sur bouton gauche ou droit, appui simultané sur 2 boutons.
- **3 méthodes d'installation pour une grande flexibilité** : posé sur une surface horizontale, collé sur une surface plane à l'aide d'un tampon adhésif fourni ou vissé à la place de la boîte murale existante.
- **Design de haute qualité primé.**
- **Configuration en va-et-vient avec l'interrupteur mural filaire H1 EU** : en combinant l'interrupteur sans fil H1 avec l'interrupteur filaire mural H1, vous pouvez facilement contrôler les mêmes lumières à partir de 2 endroits ou plus sans avoir à ajouter de câblage supplémentaire.

- *Un hub Aqara Zigbee 3.0 compatible (y compris les hubs M1S, M2, caméra G2H) est nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Protocole sans fil:** Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4 – fréquence 2405-2480 MHz – Puissance de transmission =13dB
- **Batterie:** CR2450 – 620mAh – Autonomie de 5 ans
- **Distance de communication:** 30 mètres en intérieur
- **Puissance d'entrée:** 100-250VAC, 50/60Hz, μ
- **Courant entrant:** 3V
- **Puissance de charge nominale:** Min 3W, Max 1250W (charge résistive), μ – Ce produit n'est adapté qu'à des lumières non commandées à distance, au-dessus de 3W.
- **Puissance de sortie maximale:** Thread =13 dBm
- **Batteries:** CR2450 \times 2
- **Dimensions:** 85.8 \times 86 \times 12.5 mm
- **Poids net:** 77.5g
- **Taille du packaging:** 93.5 \times 92.5 \times 30 mm
- **Poids brut:** 142g
- **Température supportée:** -10°C à +50°C
- **Humidité supportée:** 0-95% RH, sans condensation